

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



TUTONDO MIXER AUDIO DIGITAL/ MIXER AUTOMAT, TUTONDO

Unitatea este o matrice / auto mixer Digital Signal Processing bazate pe audio și procesor , conceput pentru a fi utilizat într-o varietate de instalații cum ar fi săli de judecată , centre de convenție , biserici și hotelurile .

Ea are 10 intrări și 8 ieșiri pe deplin matrixable , permițând aplicațiilor multi- zone . Modulul automixing permite creșterea câștigului înainte de feedback până la 9dB cu privire la mixer convențional.

În scopul de a spori și mai mult marja stabilitatea sistemului ; pe până la 4 ieșiri un feedback acustic supresoare dedicat este disponibil . Fiecare intrare este prevăzută cu 3 - benzi egalizator , filtre de joasă și înaltă -pass și a modulelor de funcții compresor / limitator . Fiecare ieșire are un egalizator 9 - band , un 2 - frecvență parametric egalizator și o etapă de linie de întârziere cu capacitate laterală . 8 canale de intrare au 3 - pini de tip Euroblock , acceptând fie microfon sau semnale linie de nivel .

De preamplificatoare microfon, datorită mare topologie de circuit de calitate , oferă performanțe audio la calitate de studio . Phantom alimentarea 48 VDC este disponibilă la fiecare intrare pentru microfon . 2 auxiliare de nivel intrări linie cu conectori RCA sunt incluse . 6 ieșiri furniza semnale echilibrate nivel de linie prin intermediul 3 - pini de tip Euroblock .

Cele 2 ieșiri rămase furniza semnale dezechilibrate prin conectori RCA și permite în scopuri de înregistrare . Echipamentul oferă o interfață simplă , direct accesul pe panoul frontal utilizator , constând dintr- un buton rotativ mare cu buton integrat și un ecran LCD de 3 " grafic cu iluminare din spate . Toate funcțiile sunt accesibile prin intermediul unor operațiuni simple de pe panoul de control frontal .

Contorizarea în timp real permite o vedere clară a tuturor intrare și nivelurile de semnal de ieșire , RMS semnalul de intrare pre-procesare și cursorare stare de oprire pentru a monitoriza operațiunile automixer pe orice intrări . Un sistem de blocare utilizator este pus în aplicare , în scopul de a evita schimbările parametrilor de pe panoul frontal până când un cod de securitate nu este introdus .

Memoria internă permite stocarea de până la 4 configurații diferite ca posturi prestabilite , pentru a reduce timpul necesar de operabilitate a echipamentelor și / sau permite rapide modificările temporare configurația reală prin intermediul unui acces simplu la panoul de control . Un conector DB9 este prevăzută pentru racordarea la un sistem informatic sau de control de către un protocol de proprietate Serial Bus . Un software-ul PC-ul este inclus , acest software este destinat pentru a controla de la distanță și modifica setările de echipamente .

Caracteristici principale:

- caracteristici de configurare : Audio matrice (10x8) ; mixer automat , Crossover (6 - mod mono , 3 -way stereo) . - 8 Mic / Linie Intrări , echilibrate prin mijloace electronice; Conectori : Euroblock , 3 pini . Phantom power : 48 Vdc . - 2 intrări auxiliare , dezechilibrat / echilibrat electronic ; Conectori : RCA x 2 (dezechilibrate) , Euroblock 3 pini (echilibrat) . - 6 ieșiri principale , echilibrate prin mijloace electronice; Conectori : Euroblock 3 pini ; Nivel maxim de ieșire : +12 dBu (3,1 V) . - 2 ieșiri auxiliare , dezechilibrate , Conectori : RCA x 2 , Nivel maxim de ieșire : +12 dBu (3,1 V) . - 2 ieșiri de monitor , de tip Căști , Conectori : jack 6,3 mm stereo . Impedanta : 32 Ohm . - 1 DSP : Double 32 de biți Floating Point - 2.1 gigaflops , procesor auxiliar : FPGA de proprietate . - 1 Interfață serială RS232 ; Conectori: DB9 de sex feminin . - Frecvența de raspuns : 20Hz ÷ 20 kHz @ 9dBu ± 0,5 dB .

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mixer-audio-digital-mixer-automat-tutondo>