

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU LIH(ST)H -TP 2 X 2 X 1.5, ERSE



construc?ie

1. CONDUCTOR IEC-60228, VDE 0295, EN 60228 Clasa-5 din cupru neizolat ELEKTROLYTIC fire subtiri
2. IZOLARE EN 50290-2-26 HFFR combinate
3. Cod culoare DIN 47100
4. E?uare perechi, perechi în straturi
5. Placarea cu band? de PES
6. SCREEN cupru cositorit DRAIN sârm? ?i AL TAPE PSE
7. MANTAUA EN 50290-2-27 HFFR combinate
8. Culoare învelitoare RAL 7001 GREY

cei care nu

- GOOD EMC * CARACTERISTICI
- Ignifug CARACTERISTICA
- Fumigen
- F?R? gaze otr?vite ?i corozive

Caracteristici tehnice

1. CONDUCTOR REZISTEN?A $0,22 \text{ mm}^2 = 79 \Omega / \text{km}$
 $0,34 \text{ mm}^2 = 56 \Omega / \text{km}$
 $0,50 \text{ mm}^2 = 39 \Omega / \text{km}$
 $0,75 \text{ mm}^2 = 26 \Omega / \text{km}$
 $1,0 \text{ mm}^2 = 19,5 \Omega / \text{km}$
 $1,5 \text{ mm}^2 = 13,3 \Omega / \text{km}$
 $2,5 \text{ mm}^2 = 7,98 \Omega / \text{km}$
2. Rezisten?ei de izola?ie $0,22 \text{ ?i } 0,34 \text{ mm}^2 = 200 \text{ mW. Km}$
 $> 0,50 \text{ mm}^2 = 20 \text{ mW. Km}$
3. MUTUAL CAPACITATE $0,22 \text{ mm}^2 = 100 \text{ PF / m}$
 $0,34 \text{ mm}^2 = 100 \text{ PF / m}$
 $0,50 \text{ mm}^2 = 120 \text{ PF / m}$
 $0,75 \text{ mm}^2 = 120 \text{ PF / m}$
 $1,0 \text{ mm}^2 = 130 \text{ PF / m}$
 $1,5 \text{ mm}^2 = 140 \text{ PF / m}$
 $2,5 \text{ mm}^2 = 150 \text{ PF / m}$
4. Impedanta (aprox.) 78Ω
5. INDUCTAN?A (aprox.) $0,67 \text{ mH / km}$
6. Indoire 15X cablu Ø
7. Curentul de sarcin? $0,22 \text{ mm}^2 = 2,5 \text{ A}$
 $0,34 \text{ mm}^2 = 4,5 \text{ A}$
 $0,50 \text{ mm}^2 = 6,0 \text{ A}$
 $0,75 \text{ mm}^2 = 13 \text{ A}$
 $1,0 \text{ mm}^2 = 16 \text{ A}$
 $1,5 \text{ mm}^2 = 20 \text{ A}$
 $2,5 \text{ mm}^2 = 25 \text{ A}$
8. Tensiune de $0,22 \text{ ?i } 0,34 \text{ mm}^2 = 250 \text{ V}$
 $> 0,50 \text{ mm}^2 = 300/500 \text{ V.}$
9. Tensiunea de testare $0,22 \text{ ?i } 0,34 \text{ mm}^2 = 1500 \text{ V}$
 $> 0,50 \text{ mm}^2 = 2,000 \text{ V.}$
10. Interval de temperatur? $-30^\circ \text{C} \sim +70^\circ \text{C}$
11. FLACARA TEST IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1 EN 60332-1-2
12. FUM DENSITATE IEC 61034/VDE 0482-268-2-2 EN 50268-2
13. Test pe corozivitatea gaze de ardere IEC 60754-2/VDE 0482-267-2-3 EN 50267-2-3
14. HALOGEN test gratuit IEC 60754-1/VDE 0482-267-2-1 EN 50267-2-1
15. EMC * EMC * = COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETIC?

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-lih-st-h-tp-2-x-2-x-1-5-erse>