

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



TUTONDO MIXER PROFESIONAL 9 CANALE, TUTONDO

Professional 9 - canal mixer cu 6 balansate XLR intrari de microfon sau de 6,3 mm jack intr?ri nivel de linie , 2 intrari stereo (mono jack 6.3) ?i mono jack 6.3 efecte aux reveni de intrare stereo , mono jack 6.3 EFX intrare stereo reveni .

Completa?i cu phantom power 48V pentru intrari de microfon . Microfon / bar conformitate cu gain control , Buna 12kHz , Mid 2,5 KHz , Lo 80 Hz , filtru low cut, 75 Hz , de iesire AUX pre / post , ie?ire mesaj EFX , LR panoramic , fader , pre - se estompeze asculta on / off , de grup sau Selec?ia out principal , indicator de vârf . Bar stereo linie , controlul Hi 12 KHz , Mid 2,5 KHz , Low 80 Hz , câ?tiga selector +4 ie?ire / - 10dB , pre / post , intrare EFX , echilibru , fader , pre - se estompeze asculta on / off , de grup sau principal selec?ie Out , indicator de vârf . Ie?iri : echilibrat stereo Main mono 6,3 jack , stereo grup mono 6,3 jack , c??ti stereo jack 6,3 , cu L în paralel ?i control al camerei mono 6,3 ie?iri R jack pentru a asculta ie?ire principal , aux bar , banda 2 - track de la , metru cu LED-uri în principal ie?ire . Optional 2 ie?iri independente , cu grup ?i selectorul principal . RCA iesiri stereo rec , mono jack 6.3 EFX trimite , mono 6,3 jack AUX . Nivelurile maxime de intrare : MIC 14 DBU , altele 22 DBU , c??ti Putere de ie?ire: 2 x 160 MW. Ton de control : Hi 12 KHz $\pm$ 15 dB , Mid 2,5 KHz $\pm$ 12 dB , Low 80 Hz $\pm$ 15 dB , Low Cut 75 Hz - 18 dB pe octav? . Completa?i cu alimentare în afara alimentare 16.5 - 0-16.5 Vac (PIN 3-2-1) . Sursa de alimentare : 230 VAC Dimensiuni : H 80 (cu 145 pini mm) x L 344 x D 330 (cu 374 mm de alimentare pini) . Greutate : 4.5 kg

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mixer-profesional-9-canale-tutondo>